



## Stand Alone'-Testmodus der K8062

Velleman Kit  
Legen Heirweg 33  
9890 Gavere  
Belgium

Für den 'Stand Alone' DMX-Testmodus muss eine 9V-Batterie zwischen den Anschlüssen SK1 (+) und SK2 (-) angeschlossen werden.

Die Test-Taste SW1 wird verwendet um den Ablauf des Testmodus zu steuern.

### **Betrieb :**

- Bei dem 'Stand Alone'-Testmodus darf die Einheit nicht mit dem Computer verbunden werden.
- Ein kurzer Tastendruck schaltet die Einheit ein. Die Strom-LED leuchtet auf und sendet allen 512 DMX-Kanälen den DMX-Code '0'.
- Der nächste Tastendruck erhöht den Code auf '1' bei allen Kanälen, der nächste Tastendruck erhöht den Code auf '2' usw.
- Die "DMX Signal"-LED leuchtet periodisch auf wenn auf die Test-Taste gedrückt wird.
- Die Blitze der LED werden länger, nachdem Sie wiederholt auf die Taste drücken.
- Wenn die Taste 256 Male eindrückt wird, schaltet der interne Zähler erneut auf 0 und die Einheit sendet wiederum allen 512 DMX-Kanälen den Code '0'.
- Wenn Sie z.B. einen Dimmer als Testgerät verwenden, werden Sie feststellen können, wie die Lichtstärke bei jedem Tastendruck zunimmt.
- Zum Ausschalten: die Taste 3 Sekunden eingedrückt halten bis die Strom-LED erlischt.

Bitte besuchen Sie [www.velleman.be](http://www.velleman.be) für mehr Info.